





- Серия "Comfort"
- 60 мм, заподлицо с постоянным магнитом  
DM 60-31-15  
MC60-12GM50-1N  
MC60-12GM50-1N-V1
- 35 мм, заподлицо  
MJ35-F12-1N




MC60-12GM50-1N-V1

MJ35-F12-1N



MC60-12GM50-1N




		MC60-12GM50-1N	MC60-12GM50-1N-V1	MJ35-F12-1N
Ном. диапазон обнаружения	35 мм			◆
	60 мм	◆	◆	
Установка	заподлицо			◆
	заподлицо, в немагнитный металл	◆	◆	
Тип выхода	2-проводной	◆	◆	◆
Тип выхода	NAMUR			◆
Функция перекл. элемента	NAMUR NO	◆	◆	◆
Гарант. диапазон обнаружения	0 ... 35 мм			◆
	10 ... 48,6 мм	◆	◆	
Тип напряжения	DC	◆	◆	◆
Ном. напряжения	8 V	◆	◆	◆
Частота переключений	0 ... 1000 Гц			◆
	0 ... 5000 Гц	◆	◆	
Потребление тока				
Обнаружение магнита	≥ 2,5 мА	◆	◆	
	≥ 3 мА			◆
Нет обнаружения магнита	≤ 1 мА	◆	◆	◆
Индикатор переключения	светодиод, желтый	◆	◆	◆
Температура окр. среды	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	◆	◆	◆
Тип подключения	V1-соединитель		◆	
	2 м, ПВХ кабель	◆	◆	◆
Материал корпуса	алюминий, черно-анодированный			◆
	нержавеющая сталь	◆	◆	
Чувствительный торец	нержавеющая сталь	◆	◆	
	PBT			◆
Степень защиты	IP67	◆	◆	◆
Применение в опасной зоне	см. Руководство по эксплуатации	◆	◆	◆
Категория	2G	◆	◆	◆


3.2

Магнитные датчики, для зон повышенного риска

MC60-12GM50-1N  
MJ35-F12-1N



MC60-12GM50-1N-V1



Подробные данные и описание продукта на листе данных, см. на сайте [www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com)